

Traditionele 2G11 spaarlamp 18W/840

18W - 4000K neutraalwit - 1150 lm - 2G11 - lengte 22,5 cm



De traditionele 2G11 spaarlamp 18W/840 is een compacte fluorescentielamp (CFL) met een 2G11 4-pins fitting. De lamp produceert neutraalwit licht van 4000 kelvin en heeft een lichtopbrengst van 1150 lumen. Met een totale lengte van 22,5 cm is deze uitvoering bedoeld als vervangingslamp voor geschikte bestaande armaturen.

Vermogen	18 watt
Lichtopbrengst	1150 lumen
Lichtkleur	4000K - kleurcode 840
Fitting	2G11, 4-pins
Totale lengte	22,5 cm
Lamptechniek	Compacte fluorescentielamp (CFL)

Toepassing en compatibiliteit

Deze lamp is bedoeld voor armaturen met een passend voorschakelapparaat. Het is geen LED-lamp. Controleer vóór bestelling en montage altijd het vermogen, de 2G11-fitting, de beschikbare inbouw lengte en de geschiktheid van het aanwezige voorschakelapparaat.

De lamp kan worden gebruikt als alternatief voor onder andere Philips PL-L 18W/840 en Osram Dulux L 18W/840, mits het armatuur technisch geschikt is voor dezelfde lampconfiguratie.

Technische informatie

Overzicht voor selectie, vervanging en gebruik

Eigenschap	Specificatie
Producttype	Traditionele compacte fluorescentielamp
Artikeltype	2G11 spaarlamp
Vermogen	18 W
Lichtopbrengst	1150 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
Fitting	2G11, 4-pins
Totale lengte	22,5 cm
LED	Nee
Voorschakelapparaat	Vereist; type moet bij lamp en armatuur passen
Vergelijkbare typen	Philips PL-L 18W/840; Osram Dulux L 18W/840

Voorbeelden van gebruik

- kantoren en vergaderruimten
- scholen en onderwijsruimten
- zorginstellingen
- winkels en openbare gebouwen
- algemene functionele binnenverlichting

Belangrijke aandachtspunten

Schakel de spanning uit voordat de lamp wordt geplaatst of verwijderd. Laat de lamp afkoelen en pak de glazen buizen voorzichtig vast. Gebruik geen lamp met beschadigde buizen, fitting of pennen.

Compacte fluorescentielampen bevatten elektronische en fluorescentietechnische componenten en horen na gebruik niet bij het huishoudelijk afval. Lever de lamp in via een daarvoor bestemd inzamelpunt voor lampen en elektrische apparatuur.

De opgegeven compatibiliteit is gebaseerd op vermogen, lichtkleur en fitting. De fysieke ruimte in het armatuur en het type voorschakelapparaat blijven bepalend voor een correcte werking.

Controle vóór bestelling

Vergelijk fitting, vermogen, lichtkleur, totale lengte en het aanwezige voorschakelapparaat met de gegevens van de bestaande lamp en het armatuur.